HW1/PRO无线监听耳机

深圳加来众科智能科技有限公司

- 地址：深圳市龙华新区油松路油松文创园2栋文成楼411
- 电话：0755-89706552-8020
- 网址：http://www.jazko.cn/
- 邮箱：170779120@qq.com

产品定位

01 产品定位

HW1系列耳机是专业直播无线监听耳机。

02 产品简介

它支持声卡、手机、电脑、电视等；兼容多种设备；监听人声、伴奏、音乐不延迟；无线也能享受无损音乐。

适用人群

加来·众科®

摆脱束缚 自由直播

无线直播/娱乐直播
带货直播还是知识直播都适用

户外直播
无线监听·无拘无束更自由

娱乐直播
无线实时监听·唱歌不掉拍，舞动更自由

带货直播
主副播/场控/运营同时实时把握直播节奏，互动性更强

面板功能

发射器：

①音频输入插头：3.5mm；立体声音频输入

②USB充电口：充电需要5V/0.5V或以上电流的充电器

③电池电量显示/充电指示：显示电池电量；充电时流水式亮灯表示充电中，充电完成后全亮。

④电源及配对键

⑤开机/低电/配对指示灯

开机/关机：红灯点亮2秒

电池低电：红灯闪烁

绿灯配对：慢闪表示未连接，快闪表示准备配对，常亮表示已配对连接

⑥开机/低电/配对指示灯

开机/关机：红灯点亮2秒

电池低电：红灯闪烁；充电常亮；充电完成不亮

绿灯配对：慢闪表示未连接，快闪表示准备配对，常亮表示已配对连接

⑦音量调节按键：+音量加 -音量减

⑧电源键及配对键

⑨USB充电口：充电需要5V/0.5A或以上电流的充电器

耳机：

使用步骤

加来·众科®

1.开机

耳机和发射器均长按2秒电源键，红灯亮，松手，开机；

2.配对

分别再短按耳机和发射器电源键，绿灯快闪，当耳机和发射器绿灯为长亮时，配对完成并记忆（此步只需操作一次，在以后使用时就不需要了）；多个耳机连接时重复上述操作。

3.关机

开机状态下，长按2秒电源键，红灯亮，松手，关机。

卖点梳理

加来·众科®

一拖多

一键配对多个耳机

兼容性强

支持声卡，手机，电脑等

HIFI音质

高保真无延时

电量显示

直播不怕中断

音量调节

音量大小自由切换

20米无线监听

接受实测，可穿墙

参数规格/产品清单

加来·众科®

品牌：加来众科

功率：150mW/16Ω　　**控制键：**音量加/减、电源

频率范围：5.8GHz　　**额定电流：**700mA

数字采样：48K/24bit　　**最大信号输入：**1.1V

USB2.0接口支持：windows/IOS/Android

输出功率：150mW/16Ω　　**信噪比：**>82dB

失真度：0.05%@INPUT:600mV

分离度：>50dB　　**频响：**20-20KHz

延时：<20mS　　**重量：**耳机55g 发射机36g

使用距离：20M　　**工作时长：**6小时

材质：ABS环保胶

产品配件

发射器*1

无线耳机*1

USB充电线*1
(5V/0.5A以上电流)

精美包装盒*1

说明书*1

保修卡*1

THANKS

让世界聆听加来的声音

地址：深圳市龙华新区油松路油松文创园2栋文成楼411
电话：0755-89706552-8020
网址：http://www.jazko.cn/
邮箱：170779120@qq.com